

 **DOMIKEY** KEYBOARD

LABY 81

MECHANICAL KEYBOARD

简易说明书



两种结构的切换

TOP （需使用螺丝）

将定位板使用螺丝固定在上盖，
使得整个内胆悬挂在套件的上盖部分

GASKET （不使用螺丝）

将内胆放置在贴有泡棉贴片的下壳上，
使得整个内胆底壳支撑在套件上

厚度约为3mm的泡棉贴片

将贴片贴在下壳圆角长条突起处，
作为下面gasket下压支撑

（贴片数量可根据个人手感需求酌情调整）

* 配件包内有两种不同厚度的Poron泡棉贴片

厚度约为0.5mm的泡棉贴片

需先撕下定位板上盖背面的硅胶垫，
然后将贴片贴在上盖背面与定位板重叠的区域

（贴片数量可根据个人手感需求酌情调整）

指示灯说明

FN+数字区0

背景灯与竖条指示灯全部关闭

FN+左方向键

关闭背景灯, 保持竖条指示灯开启

(按下Fn键后连续按左方向键若干次将轴下灯亮度为0)

竖条指示灯

* 单次敲击 Num Lock 键, 为键盘右侧数字区的数字输入功能的启用或关闭。

* 单次敲击 Caps Lock 键, 为键盘字母区的大写英文输入功能的启用或关闭。



灯条上方黄色灯光亮起与熄灭,
表示键盘右侧数字区的数字输入功能启用与关闭



灯条下方蓝色灯光亮起与熄灭,
表示键盘字母区的大写英文输入功能的启用与关闭



下方蓝色灯光与上方黄色同时亮起时,
表示数字输入功能与 大写英文输入功能 均已启用



灯条为从下至上RGB变换灯效时,
表示数字输入功能与 大写英文输入功能 均已关闭

FN键位灯 (电池灯)

* FN键下方灯光为白色缓慢闪烁时, 键盘低电量低, 此时请您尽快为键盘充电

* FN键下方灯光为红色常亮时, 键盘充电中, 电量充满后自动熄灭 (不可手动熄灭)

拨动开关说明

键盘侧面的拨动开关为有线模式、蓝牙模式及2.4G模式的切换开关



左档位=2.4G模式



中档位=有线模式
(出厂默认有线模式)



右档位=蓝牙模式

休眠机制

省电休眠

键盘无按键操作5分钟后背光关闭，
按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙

深度休眠

键盘无按键操作30分钟后进入深度待机，
蓝牙断开且休眠，
按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙



无线功能说明

蓝牙名称: DOMIKEY 81

蓝牙无线模式

蓝牙配对

长按FN+Q/W/E组合键3S, 键盘进入配对状态, 此时Q/W/E对应指示灯快闪烁白光,

蓝牙连接成功时, 设备指示灯(Q/W/E) 停止闪烁。

蓝牙设备切换

支持控制储存3台蓝牙设备, 通过FN+Q、FN+W、FN+E在三台已配对设备间切换,

切换配对设备时, 键盘灯光慢闪进入回连状态, 切换成功后背光短暂闪烁后键盘恢复至默认状态

* 回连时间30s, 配对时间120s, 超时则进入深度睡眠

2.4G无线模式

拨动开关到左边, 接收器插入电脑即可使用

* 出厂键盘与接收器已对码成功

* 对码长按FN+R组合键3秒, R键灯光闪烁进入对码, 对码成功R键指示灯停止闪烁

* 回连时间30s, 配对时间120s, 超时则进入深度睡眠

FN组合按键功能索引

F区

FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + _	F11
FN + =+	F12
FN + Esc	`
FN + Shift + Esc	~

系统控制

FN + ↑	音量增加
FN + ↓	音量减小
FN + TAB	长按3秒, 恢复出厂设置
FN + 左WIN键	打开/锁定左WIN
FN + 右CTRL	WIN系统模式 (默认)
FN + 右ALT	MAC系统模式

灯光控制

FN + 数字区0	背光灯与竖条指示灯开关
FN + 数字区.DEL	背光灯效切换(18种)
FN + →	背光灯光亮度加 (五档)
FN + ←	背光灯光亮度减 (五档)

* 仅关闭轴下灯, 保持竖条指示灯开启方法:
按下Fn键后连续按左方向键若干次

背光灯18种灯效

波浪、光波、圆波、流星、雨滴、炫目、
线性、涟漪、激光、聚合、呼吸、霓虹、
万花筒、正玄波、蛇形、落雨、常亮、跟随、单点灭。

宏录制键

FN + 数字区/
先按FN + 数字区/,
此时数字区/按键灯应为红色常亮红色,
再按FN + 数字区1、2、3, 任意一组,
此时数字区/按键灯应为红色闪烁,
表示此时已进入自定灯光模式,
灯光录制完成后, 按FN + 数字区*储存

DMK-LABY81机械键盘规格说明



产品名称: LABY81
键盘尺寸: 401.3 * 145.6 * 52mm
键盘净重: 2.84 kg (带包装与配件约 3.4 kg)
表层工艺: 特氟龙烤漆
外壳材质: 6063 铝合金 (CNC)
外壳颜色: 复古白/烟云灰/群青蓝
倾斜角度: 7度
键盘结构: top/gasket

* 锁上盖为top, 不锁加棉片为gasket

定位板: 外壳同色特氟龙喷涂铝合金定位板
PCB: 哑黑色pcb
轴体安装方式: 热插拔
上盖小铭牌: 枪色铝合金

连接方式: 三模(Bluetooth, 2.4GHz dongle, USB cable)
夹层消音棉: poron绵
底层消音棉: poron绵
底壳配重: 枪色铝合金迷宫配重

* 包含滚珠, 玻璃片, 硅胶密封条

赠品: 自主生产, 非贴牌合作代工



键盘同色航插数据线



PCB卫星轴



润滑脂



拔轴器

LABY 81

MECHANICAL KEYBOARD

简易说明书



LABY 81

两种结构的切换

TOP (需使用螺丝)

将定位板使用螺丝固定在上盖, 使得整个内胆悬挂在套件的上盖部分

GASKET (不使用螺丝)

将内胆放置在贴有泡棉贴片的下壳上, 使得整个内胆底壳支撑在套件上

* 配件包内有两种不同厚度的Poron泡棉贴片

厚度约为3mm的泡棉贴片

将贴片贴在下壳圆角长条突起处, 作为下面gasket下压支撑 (贴片数量可根据个人手感需求酌情调整)

厚度约为0.5mm的泡棉贴片

需先撕下定位板上盖背面的硅胶垫, 然后将贴片贴在上盖背面与定位板重叠的区域 (贴片数量可根据个人手感需求酌情调整)

指示灯说明

FN+数字区0

背景灯与竖条指示灯全部关闭

FN+左方向键

关闭背景灯, 保持竖条指示灯开启 (按下Fn键后连续按左方向键若干次将轴下灯亮度为0)

竖条指示灯

* 单次敲击 Num Lock 键, 为键盘右侧数字区的数字输入功能的启用或关闭。
* 单次敲击 Caps Lock 键, 为键盘字母区的大写英文输入功能的启用或关闭。

灯条上方黄色灯光亮起与熄灭, 表示键盘右侧数字区的数字输入功能启用与关闭

灯条下方蓝色灯光亮起与熄灭, 表示键盘字母区的大写英文输入功能的启用与关闭

下方蓝色灯光与上方黄色同时亮起时, 表示数字输入功能与 大写英文输入功能 均已启用

灯条为从下至上RGB变换灯效时, 表示数字输入功能与 大写英文输入功能 均已关闭

FN键位灯 (电池灯)

* FN键下方灯光为白色缓慢闪烁时, 键盘低电量低, 此时请您尽快为键盘充电
* FN键下方灯光为红色常亮时, 键盘充电中, 电量充满后自动熄灭 (不可手动熄灭)

拨动开关说明

键盘侧面的拨动开关为有线模式、蓝牙模式及2.4G模式的切换开关

左档位=2.4G模式

中档位=有线模式 (出厂默认有线模式)

右档位=蓝牙模式

休眠机制

省电休眠

键盘无按键操作5分钟后背光关闭, 按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙

深度休眠

键盘无按键操作30分钟后进入深度待机, 蓝牙断开且休眠, 按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙



无线功能说明

蓝牙名称: DOMIKEY 81

蓝牙无线模式

蓝牙配对

长按FN+Q/W/E组合键3S, 键盘进入配对状态, 此时Q/W/E对应指示灯快闪烁白光,

蓝牙连接成功时, 设备指示灯 (Q/W/E) 停止闪烁。

蓝牙设备切换

支持控制储存3台蓝牙设备, 通过FN+Q、FN+W、FN+E在三台已配对设备间切换,

切换配对设备时, 键盘灯光慢闪进入回连状态, 切换成功后背光短暂闪烁后键盘恢复至默认状态

* 回连时间30s, 配对时间120s, 超时则进入深度睡眠

2.4G无线模式

拨动开关到左边, 接收器插入电脑即可使用

* 出厂键盘与接收器已对码成功
* 对码长按FN+R组合键3秒, R键灯光闪烁进入对码, 对码成功R键指示灯停止闪烁
* 回连时间30s, 配对时间120s, 超时则进入深度睡眠

FN组合按键功能索引

F区

FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12
FN + Esc	`
FN + Shift + Esc	~

系统控制

FN + ↑	音量增加
FN + ↓	音量减小
FN + TAB	长按3秒, 恢复出厂设置
FN + 左WIN键	打开/锁定左WIN
FN + 右CTRL	WIN系统模式 (默认)
FN + 右ALT	MAC系统模式

灯光控制

FN + 数字区0	背景灯与竖条指示灯开关
FN + 数字区.DEL	背景灯效切换(18种)
FN + →	背景灯光亮度加 (五档)
FN + ←	背景灯光亮度减 (五档)

* 仅关闭轴下灯, 保持竖条指示灯开启方法: 按下Fn键后连续按左方向键若干次

背光灯18种灯效

波浪、光波、圆波、流星、雨滴、炫目、线性、涟漪、激光、聚合、呼吸、霓虹、万花筒、正弦波、蛇形、落雨、常亮、跟随、单点灭、

宏录制键

FN + 数字区/ 先按FN + 数字区/, 此时数字区/按键灯应为红色常亮红色, 再按FN + 数字区1、2、3, 任意一组, 此时数字区/按键灯应为红色闪烁, 表示此时已进入自定义灯光模式, 灯光录制完成后, 按FN + 数字区*储存

DMK-LABY81机械键盘规格说明



产品名称: LABY81
键盘尺寸: 401.3 * 145.6 * 52mm
键盘净重: 2.84 kg (带包装与配件约 3.4 kg)
表层工艺: 特氟龙烤漆
外壳材质: 6063 铝合金 (CNC)
外壳颜色: 复古白/烟云灰/群青蓝
倾斜角度: 7度
键盘结构: top/gasket
* 锁上盖为top, 不锁加棉片为gasket

定位板: 外壳同色特氟龙喷涂铝合金定位板
PCB: 哑黑色pcb
轴体安装方式: 热插拔
上盖小铭牌: 枪色铝合金

连接方式: 三模(Bluetooth, 2.4GHz dongle, USB cable)
夹层消音棉: poron绵
底层消音棉: poron绵
底壳配重: 枪色铝合金迷宫配重
* 包含滚珠, 玻璃片, 硅胶密封胶

赠品: 自主生产, 非贴牌合作代工



键盘同色航插数据线 PCB卫星轴 润滑脂 拔轴器